



## Productos rayo Puesta a tierra

### Registro de control



El registro de control debe ser instalado en parte baja de cada conductor de bajante. Se usa para colocar en el suelo un conector de cable de tierra con el electrodo (varillas) y también se puede usar en cabeza de un pozo para asegurar su identificación.

Permite desconectar la puesta rayo, la bajada y la conexión equipotencial con la red de tierra general del sitio (malla de tierra, TGBT, etc...).

### Características

Referencia :	<b>REGFTED230</b>
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje :	Instalación del registro, interconexión de los conductores según la elección del empalme
Utilización :	Interconexión de los conductores de tierra
Material :	Hierro fundido
Dimensiones (en mm):	Ø 230 x 90
Peso (en kg) :	6,43
Prueba de carga :	125 KN (clase B125)
Normas :	NF EN 62561-5

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.